



Multímetro Digital con Pinza

El **Multímetro Digital de Pinza TOSUNlux DT201F** pertenece a la serie DT201 y está diseñado para mediciones y comprobaciones eléctricas en trabajos de mantenimiento, instalación y diagnóstico. Su configuración combina las funciones de un multímetro digital con una pinza amperimétrica, permitiendo medir

corriente alterna mediante la apertura de la mordaza alrededor del conductor.

El instrumento permite medir **tensión continua hasta 1000 V**, **tensión alterna hasta 750 V**, corriente alterna hasta **1000 A**, resistencia hasta **2 MΩ** y frecuencia hasta **20 kHz**. También incorpora prueba de diodos, continuidad mediante señal acústica y función de retención de datos. La pinza posee un diámetro de apertura de **55 mm**.

Característica	Detalle
Tipo	Multímetro digital de pinza
Tensión DC	1000 V $\pm 0,8$ %
Tensión AC	750 V $\pm 1,2$ %
Corriente AC	20 A / 200 A / 1000 A $\pm 2,0$ %
Resistencia	20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ $\pm 1,0$ %
Frecuencia	20 kHz $\pm 3,0$ %
Diámetro de mordaza	55 mm
Aplicación	Medición y diagnóstico eléctrico
SKU	DT201F



Sala de Ventas: Lincoyán 13598, La Pintana, Region Metropolitana