



Multitester Digital

El **Multitester Digital** es un multímetro portátil de propósito general perteneciente a la serie DT33. Está diseñado para realizar mediciones de variables eléctricas utilizadas en trabajos de instalación, mantenimiento y diagnóstico, incluyendo tensión continua y alterna, corriente continua y resistencia.

El equipo permite medir **tensión DC hasta 500 V** y **tensión AC hasta 500 V**, además de corriente continua hasta 10 A y resistencia hasta 20 MΩ. El modelo incorpora también medición de temperatura entre **-40 °C y 1000 °C**, junto con prueba de diodos, continuidad con señal acústica y pantalla retroiluminada.

Característica	Detalle
Tipo	Multímetro digital portátil
Medición tensión DC	200 mV – 2000 mV – 20 V – 200 V – 500 V
Medición tensión AC	200 V – 500 V
Medición resistencia	200 Ω – 2 kΩ – 20 kΩ – 200 kΩ – 20 MΩ
Medición temperatura	-40 °C a 1000 °C
Medición corriente DC	200 μA – 200 mA – 10 A
Pantalla LCD	48 × 16 mm
Accesorios	Puntas de prueba y manual
Alimentación	Batería 9 V 6F22
Aplicación	Diagnóstico y mantenimiento eléctrico
SKU	DT33C



Sala de Ventas: Lincoyán 13598, La Pintana, Region Metropolitana